ML-1708F 车载彩色液晶显示器使用说明书

感谢您选购本公司专业设计的车载产品 —— 厦华牌系列车载彩色液晶显示器。本产品专门为旅行客车、轮船、火车等载体的安装使用而设计，为了使您能更好地安全使用本产品，请务必在装配使用前仔细阅读本说明书。

一、 注意事项：

▲ 本机电源为直流 24V，不得直接插接 220V 市电！

▲ 本机不得受雨淋或暴露于高度潮湿的地方。

▲ 机内有高压危险，非专业人员不得擅自打开机壳！

▲ 安装显示器的部位必须有足够的强度承受本机重量及颠簸。

▲ 安装位置应尽量避免阳光直射或靠近其他热源。

▲ 若有异物或液体掉进机内，请切断电源，送专业人员维修后再使用。

▲ 液晶屏表面采用特殊材料，请勿用尖锐物品划刻表面。表面如有污物，请用干净的棉团或软布沾水擦拭。不得使用任何其它有机或无机溶剂擦拭！

二、 产品特点：

☆ 采用进口原厂 17"彩色液晶屏

☆ 体积小、重量轻、功耗小

☆ 无 X 射线辐射，绿色环保

☆ 可视角度大，亮度高，分辨率高

☆ 动态响应速度快。

☆ 顶装方式，占用空间小

☆ 显示画面色彩鲜艳、对比度好

☆ 流线外形，美观大方

三、安装说明：

请根据下面安装示意图和安装步骤进行安装：

安装步骤：

1、按图示尺寸，在车顶的安装位置预埋 4 个Φ7.4 的圆孔（攻 M8 的螺纹），或Φ9 的圆孔（焊 M8 的螺母）。

2、用 M8×40 的螺栓依次套上Φ8 平垫圈和Φ8 弹簧垫圈将显示器吊架固定在车顶上。

注意：安装时，请勿压着产品顶部线路或划伤产品外观！

接线说明：

1、电源连接：本机使用车用 24V 直流供电，若车用电源为 24V，则直接使用汽车电瓶提供的直流电源。若车用电源为 12V，请使用 50W 的 12V 转 24V 电源变换器。将电源线中的红色线接到 24V 的电源正极，黑色线接到电源的负极。

注意：切勿将本机电源线接到市电上，否则会造成整机烧毁！

2、信号连接：将视频信号通过电缆连接到本机的 VIDEO 输入插座。插紧接头以防松动或脱落。

四、 操作说明

本机出厂前已设置最佳模式，只有在工厂或维修时才能修改各参数，一般用户无法调整。

五、技术规格：

1. 屏 幕 尺 寸： 338mm×270mm ，对角线 17"
2. 显 示 系 统： TFT 有源矩阵 (a-Si TFT active matrix)
3. 最大 分辨率： 1280×1024 (SXGA)
4. 响 应 时 间： 25ms
5. 亮 度： 270cd/㎡
6. 对 比 度： 350：1
7. 视 角： 水平左右 ±70 度 垂直上下 ±60 度
8. 输 入 电 压： 直流 24V±20%，整机功耗约 40W
9. 视 频 信 号 ： PAL/NTSC 自动切换
10. 工作环境温度： 0℃-50℃
11. 整 机 重 量： ≤ 6 Kg
13. 外 形 尺 寸： 376×380×84 (mm)

厦门厦华新技术有限公司

地址：厦门市湖里大道 22 号

电话：0592-5621351 5654257

传真：0592-5654625